



VALÓDI VEZETÉK NÉLKÜLI FÜLHALLGATÓ


Modell: MOTO BUDS 125




Használat útmutató

1. Áttekintés

HU



1a. ábra



1b. ábra




1c. ábra

1. Többfunkciós gombok (MFB)
2. Cserélhető fülvédő (M méret)
3. Fülhallgató töltő érintkezők
4. Mikrofon
5. Töltő tok
6. USB-C töltőcsatlakozó
7. Az akkumulátor szintjének és töltési állapotának kijelzője
8. Pair(Párosítás)/Reset(Újraindítás) gomb
9. Töltőtáska töltőérintkezők



1d. ábra

2. Töltés



2a. ábra



2b. ábra



100% <100%



2c. ábra

- 2a. ábra: Távolítsa el az összes szalagot a fülhallgatókról töltés előtt.
- 2b. ábra: Csatlakoztassa a C típusú kábelt a töltőtáska USB-C töltőcsatlakozójához. Az akkumulátor töltése közben a LED-kijelző kék színnel villog. A töltés befejeztével egyszínű kékre vált, amikor a töltés befejeződött. Ha a narancssárga LED-kijelző gyorsan villog, az azt jelenti, hogy töltési hiba van a töltőtáskán.
- 2c. ábra: Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, és a töltés megkezdéséhez csukja be a felső fedelet.

Amikor a fülhallgatót a töltőtokba helyezi, a következő forgatókönyvek egyike jelenik meg:

LED állapot	Töltő tok zárva	Töltő tok kinyitva
Impulzusok kék	A fülhallgató töltődik	-
4 mp-re narancssárgára változik	A fülhallgató teljesen feltöltött	A fülhallgatók akkumulátorának szintje > 95%
Narancssárga impulzusok 18 másodpercig	Az akkumulátor kapacitása túl alacsony a fülhallgató töltéséhez	-
4 másodpercig kék színűre változik	-	Az akkumulátor elegendő a fülhallgatók teljes feltöltéséhez.
Kék villogás 4 másodpercig	-	Az akkumulátor kapacitása nem elegendő a fülhallgató teljes feltöltéséhez

3. Be-/Kikapcsolás/Párosítás

1. **Kapcsolja be a fülhallgatót:** A fülhallgató automatikusan bekapcsol.
2. **Kapcsolja ki a fülhallgatót:** A fülhallgató automatikusan kikapcsol.
3. **Párosítás: MOTO BUDS 125** támogatja a Google gyors párosítást. Nyissa ki a töltőtáska felső fedelét. Motorola okostelefonhoz vagy Android 6.0 vagy magasabb verziójú Android telefonhoz egyszerűen erősítse meg a **MOTO BUDS 125-öt** közvetlenül a készülék képernyőjén. Más készülékek esetében válassza ki a **MOTO BUDS 125-öt** a készülék Bluetooth menüjéből. Ha a párosítás sikeres, értesítést talál a telefonján, és a fülhallgatókon hallani fogja a csatlakoztatott hangot.

4. Illeszkedés és kényelem

1. Válassza ki a megfelelő fülvédőméretet.
2. Illeszkedjen a fülhallgatóba.



4a. ábra

5. Művelet

Hívja a címet.	Gomb
Hívás fogadása/befejezése	Bal/jobb MFB: Érintse meg egyszer
Hívás elutasítása	Bal/jobb MFB: Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
3-irányú hívás	
Bejövő hívás felvétele és az aktuális hívás tartásba helyezése/ hívásváltás	Bal/jobb MFB: Érintse meg egyszer
Bejövő hívás elutasítása és az aktuális hívás folytatása	Bal/jobb MFB: Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
Az aktuális hívás befejezése és a várakoztatott hívás folytatása/ Bejövő hívás felvétele és az aktuális hívás befejezése	Bal/jobb MFB: Kétszer koppintás
Zene	
Lejátszás/szünet	Bal/jobb MFB: Érintse meg egyszer
Előző szám	Bal/jobb MFB: 3 érintés
Következő pálya	Bal/jobb MFB: Kétszer koppintás

Hangalapú asszisztens aktiválása	
Siri, Google	Bal/jobb MFB: Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig. *El kell engedélyeznie a megfelelő hangalapú asszisztensi funkciókat az okostelefonján.
Gyári visszaállítás	
<ol style="list-style-type: none">1. Tegye mindkét fülhallgatót a töltőtokba.2. Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot 10 másodpercig.3. A narancssárga LED 10 másodpercig gyorsan villog, és a gyári visszaállítás megtörtént.4. A párosítás újbóli elvégzéséhez kövesse a 3. szakaszban található párosítási utasításokat.	

6. Riasztási hangok


A fülhallgató a következő funkciók végrehajtásakor figyelmeztető hangot ad ki:

- Párosításra kész
- Bluetooth-hoz csatlakoztatva
- A fülhallgató kikapcsolása
- Alacsony töltöttségi szint
- Bejövő hívás visszautasítása egy másik hívás közben
- Bejövő hívás fogadása

Az összes funkció és utasítás teljes magyarázatáért kérjük, töltsse le a felhasználói útmutatót a motorolasound.com weboldalról.

7. Fontos megjegyzések

1. A fülhallgató többfunkciós gombja (MFB) érintésérzékelőkkel rendelkezik, amelyek különböző funkciókat tesznek lehetővé.



MFB érintésérzékelő területe

2. Kerülje az MFB megérintését, amikor kiveszi a fülhallgatót.
3. Amikor a fülhallgatót a fülbe helyezi, tartsa a pálcikákat, és kerülje az MFB érintését.

Műszaki információk

- Frekvenciasáv: 2.402-2.480GHz
- Maximális RF teljesítmény:< 10 dBm
- C-típusú USB-töltés: DC 5V, 3A maximum

CE nyilatkozat

Ez a termék megfelel a 2014/53/EU RED-irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Megfelelőségi nyilatkozat az Egyesült Királyságban

Az MZGW ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel az UKCA-jelölés követelményeinek.

A CE és az Egyesült Királyság megfelelőségi nyilatkozata a <https://motorolasound.com/support/declaration-of-conformities/>

Gyártó:

Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd., AD1 Section, The Economic Development Area, Meizhou, 514000, Guangdong tartomány, Kína

Importálja:

Meizhou Guo Wei Electronics (UK) Co., Ltd., 207 Regent Street, Suite 8, Third Floor, London, W1B 3HH. UK

Meizhou Guo Wei Electronics (EU) Co., Ltd., 51 Bracken Road, Carlisle Offices, Dublin 18, D18 CV48. Írország

Kapcsolattartó e-mail címesupport@motorolasound.com

A Meizhou Guo Wei Electronics Co. által gyártott, forgalmazott vagy értékesített Meizhou Guo Wei Electronics Co. LTD., a termék hivatalos engedélyese. A MOTOROLA és a stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, és licenc alapján használatosak. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi. © 2024 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

x.x verzió (EU_TT)



Séparez les éléments avant de trier



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

